

# 寒河江市市民文化会館照明設備表 2009. 4

## 2009 年全面改修済

- ◆総主幹 単相三線 800A
  - 調光主幹 単相三線 600A
  - 客席電灯主幹 単相三線 100A
  - 予備電源主幹 単相三線 100A
  
- ◆調整室 客席奥 下手側(音響室兼)
  - 調光卓 松村電機型 F153
  - メモリー操作卓(1000 シーン)
  - 20 ショウデータ
  - サブフェーダー20 本×50 ページ
  - エフェクト 50 パターン 99 ステップ
  - トータル 1000 ステップ
  - プリセットフェーダー80 本×3 段
  - コントロール c h 512 c h
  - JASC II COMOS 対応
  - 調光信号 DMX512/1990
  - 下手袖にサブフェーダー(20 本)操作卓有
  - DMX 信号コネクター上手・下手大臣柱に
  - In×2, Out×2 ずつ有
  
- ◆吊り物
  - 第 1.2 ボーダーライト(カスミ幕共吊)
  - 150w×18 灯×4 色
  - 切替コンセント 3kw×8 回路
  - ※2 ボーダーのみ下端にボタン付
  - 第 1.2 サスペンションライト
  - 3kw×16 回路 ミニ C2 ロずつシンメトリー配置
  - 吊込台数 FX-8(1kw フレネル)×12 台
  - CX-8(1kw トツ) ×12 台
  
- ◆フロアー回路配置
  - 袖回路 片側 3kw×10 回路(C 型 1 ロずつ)
  - 計 20 回路
  - 奥回路 LH 用下手側
  - 3kw×4 回路(C 型 1 ロずつ)
  - LH 用上手側
  - 3kw×4 回路(C 型 1 ロずつ)
  - 中央 3kw×3 回路 計 11 回路
  - ※(フットライト切替コンセント 3 kw×12 回路)
  - 前回路 中央 3kw×1 回路(C 型 1 ロ)
  - 1 回路

---

  - フロアー回路合計 44 回路
  
- ◆直回路(全て調光主幹より)
  - 直回路 上手・下手大臣 3kw×1 回路ずつ(C 型)
  - 2 回路
  - 音響用直回路
  - 上手・下手大臣 3kw×5 回路ずつ(C 型)
  - 10 回路
  - 直回路合計 12 回路
  
- ◆持込器具電源盤 舞台下手側奥
  - 単相三線 100A 取り口 300A カムロック アース付
  
- ◆アッパーホリゾントライト(カスミ幕共吊)
  - UH5N 300w×14 灯×4 色 #71 #72 #63 #22
  
- ◆ロアーホリゾントライト
  - LH5 300w×14 灯×4 色 #72 #59 #22 #40
  
- ◆フットライト(改修無)
  - 本フットライト 60w×21 灯×4 回路 取口下手側
  - 花道フットライト 60w×12 灯×4 回路(片側)
  - ※切替にて舞台奥下手に 8 回路(30A)
  - 舞台奥上手に 4 回路(30A)有
  
- ◆前明かり
  - フロントサイドスポットライト AC810
  - 1kw トツ 3 台×4 回路 12 台(片側) 30A×5 回路
  - シーリングスポット CX-8
  - 1kw トツ 2 台×12 回路 24 台 30A×12 回路
  
- ◆センタースポットライト
  - 客席奥映写室内(調整室隣)
  - クセノン 2kw×2 台 SUPERSOL-2008SR/e
  
- ◆移動用スポットライト類
  - FX-8(1kw フレネル)×8 台
  - CX-8(1kw トツ)×16 台
  - FS-6(500w フレネル)×8 台
  - CS-6(500w トツ)×8 台
  - S4-436(575w)×4 台
  - EM-117Z(1Kw)×8 台(松村ズーム付カッタースポット)
  - スタンド×10 本
  - RDS940-12×2 台
  - EQS-10×2 台
  - ディスクマシーン×1 台
  - カレイドマシーン×1 台
  - スパイラルマシーン×1 台
  - スライドキャリア×1 台
  - 先玉 0L-6×1 台
  - 丸足ベース×12 台
  - 三足ベース×6 台
  - スタンド旧タイプ×10 本
  - トンボ×4 本
  - ロングハンガー7 本
  
- ◆インカム
  - クリアカム一式

寒河江市市民文化会館  
 〒991-0003 山形県寒河江市  
 大字西根宇石川西 333  
 Tel 0237-86-5111  
 Fax 0237-86-2201